



Инструкция за експлоатация

V2407





СВАЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

От магазина за приложение "Play Store" или "Apple Store" въведете **SAMCLA FOCUS** и свалете приложението.



2 Регистрация (опция)

След като свалите приложението **SAMCLA FOCUS** започнете процеса по регистрация на нов потребител.

Системата ще Ви поиска следната инфорация:

- Наименование на локацията/съоръжението, където програматора ще бъде инсталиран. По подразбиране ще се появи"**My Garden**"
- Потребител
- Електронна поща
- Парола

След регистрацията, системата ще Ви изпрати имейл за верификация. Отворете имейла и натиснете върху бутона "verify".

Тази **регистрация**, не е задължителна, за да работите с приложението, **но Ви дава следните преимущества, ако** е направена:

- Защитавате устройствата от неоторизиран достъп.
- Всяко защитено устройство не може да бъде използвано от друг потребител, без да сте го поделили с него. Защитеното устройство не може да бъде използвано от друг при кражба или препродадено.

fe	CUS	
Sign up		
My Garden		
Username		
(e-mail		
		8
		8
I accept the Terms of	of service and the	Privacy Polic







Има два начина за работа с приложението FOCUS:

 В режим "safe", където е необходима предварителна регистрация, ще имате контрол над регистрираните си устройства и никой друг няма да може да ги използва, освен ако вие не му разрешите.

Ще имате два начина за достъп до устройства, които притежавате или до които друг потребител ви е предоставил достъп:

 Чрез регистрираното си потребителско име (електронна поща) и парола.

2. Ако не си спомняте паролата си или предпочитате да работите без нея, можете да получите достъп, използвайки регистрираното си потребителско име и 6-цифрен код, който ще получите в имейла си.

 В режим "open", където без предварителна регистрация, можете да управлявате всяко устройство без ограничен достъп, защото то е собственост на друг потребител.

focu	JS
Log in	
e-mail	
	8
Log in	
Reset password	Sign up





ДОБАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТОРИ

- След като влезете в приложението за първи път, ще се покаже празен екран, където можете да добавите контролерите. Изберете иконата, + за да ги добавите
- Първоначално ще се появи списък с работещо оборудване (с поставени батерии), което излъчва Bluetooth и е близо до мобилното устройство.
- Тези, които се появяват с жълт символ, показват, че Bluetooth комуникацията е по-слаба.
- Изберете контролера, който искате да регистрирате.
- Заменете серийния номер (PSN), който се показва по подразбиране, с името, с което искате да идентифицирате този контролер.
- Ако този контролер вече е регистриран от друг потребител, ще се появи съобщение, предупреждаващо, че контролерът не може да бъде регистриран в приложението.
- Ако контролерът не е свързан с друг потребител, приложението ще го регистрира и той ще се появи на екрана.
- Този процес трябва да се повтори за всички нови устройства, които искате да регистрирате.



÷	SAMC	- ^	
(Zona arbre	15	@ 953
Setting	IS		
PSN: 290			
Firmware	N 312.18		
Stop any	wattering pro	>gram	•
Sensor			
× N	ame		
Zona a	rbres		

Žona pistres 0 Ž U Menis ZOS UD9 0 Ž U Menis ZOS X01 0 Ž U Menis ZOS X01 0	Žona seltova 0 Žona seltova 0 Žona seltova 0 Š žona seltova 0	ġ	Zona jardi pati 🗴 09 April 2024, 36/22	¢
Cona piscina 0 2014 Juneo 2004, BB	20na piscina 20 U Merch 2004, 181	ġ	Zona arbres Ø 12 March 2024, 12:08	¢
		ġ	Zona piscina 🔓 12 March 2024, 11 1	¢





ИЗТРИВАНЕ НА ПРОГРАМАТОРИ

- За да изтриете контролер, ще е необходимо да изберете опцията "Устройства" от менюто (в горния лявъгъл на екрана).
- Ще се появи списъкът с контролери, регистрирани в потребителския акаунт.
- След това просто натиснете иконата 🕅 на контролера, който искате да изтриете.







Настройки на програма за поливане

Тази опция се намира в долната част на екрана с иконата 🕓







Настройки на програма за поливане

За да зададете програми за напояване, първоначално трябва да изберете оборудването, което искате да програмирате.

Показва се начална информация за програматора:

- Изображение на устройството
- Име на устройството
- % заряд на батерията (също представен от хоризонталната зелена линия отдолу)

Преди да настроите програмите за поливане, можете да въведете следната информация:

 Режим на работа: Пусни / Спри / Пауза (до 13 дни). Щракнете върху бутона "Синхронизиране" и ще се появи съобщение в зелено (ако действието е завършено успешно) или червено (ако действието не е завършено).

Възможно е да се дефинират до 4 програми (A/B/C/D), като всяка от тях има различно име и бюджет за вода.

 Воден бюджет (% приложено време за поливане): По подразбиране е 100% от времето, определено за всяка станция или електромагнитен клапан (отсега нататък EV). Ако искате да намалите или увеличите, плъзнете % според желанията си и това ще се приложи за всички програми. Може да бъде от 0% до 200%.



ტ	Stop	
U	Run	~
U	Pause: 1 day	
Q	Pause: 2 days	
ტ	Pause: 3 days	
¢	Pause: 4 days	
ტ	Pause: 5 days	
¢	Pause: 6 days	
Ċ	Pause: 7 days	
¢	Pause: 8 days	
ტ	Pause: 9 days	
ტ	Pause: 10 days	
ტ	Pause: 11 days	
	Sec	







Настройки на програма за поливане

Сега може да конфигурирате типа програма:

- Активна : програмата е записана на сървъра и в програматора.
- Неактивна : програмата се записва само на сървъра.

И колко често искате да стартирате поливането:

- Седмично: изберете дните от седмицата, в които ще се прилага програмата за поливне.
- Интервал: изберете само един ден от седмицата на всеки X дни. (напр. един понеделник на всеки 30 дни, по една неделя на всеки 60 дни ...)

			+ SAME
© WB 100.0 %	© WB 100.0 %	Standard	Standard
Standard	Standard	B Resident Non-resident	B Resident
A Resident Non-resident	A Resident Non-resident	Every 7 days	Name Pro
Name Programma A >	Name Programma A 🗲	6	Weekly
	Weekly	8	Every
Every	From	CANCEL OK	Starts
10 To (10 Th (2) So So	Every 14 days >	Starts	02:00
Starts 💽	Starts 💿	0200 >	Durations
01:00			Difusors





Настройка на програма за поливане

След това е необходимо да се добави стартовия час/ове на програматора и продължителността на поливането за всеки електромагнитен клапан:

- Час на стартиране: налични до 6 стартови времена за програма.
 - За да изтриете начален час, който вече е зададен, плъзнете пръста си надясно и щракнете върху иконата, която се появява или натиснете върху стартовия час и настиснете върху иконата m
- Времетраене: времето за поливане на всеки електромагнитен клапан.

В случай че състоянието на водния бюджет (WB) е променено, времето ще се показва или увеличено, или намалено в конфигурираното съотношение (%). (пример: ако WB е 50%, с продължителност 5', показаното време ще бъде 2'30"). И същото за всеки електромагнитен клапан.









Ръчно поливане

Ще намерите тази опция в долната част на екрана с иконата

- Всеки програматор ще има толкова цикли (стартове на поливане), колкото електромагнитни клапани има устройството.
- Минималната продължителност на цикъл е 10" / секунди/.
- Активирането на електромагнитните клапани може да бъде последователно. В този случай ще е необходимо да се дефинира различен цикъл за всеки клапан / стъпвате върху първия цикъл и маркирате клапан No.1, със съответното време за поливане. След това стъпвате върху цикъл No.2 и маркирате клапан No.2, със съответното време за поливане. Продължавате нататък, колкото клапани са налични. /
- Няколко клапана / до 4 бр. в един и същи цикъл/ могат да бъдат активирани едновременно, като в този случай избирате цикъл и маркирате до 4 клапана, със съответното време за поливане.
- След като циклите са дефинирани, натиснете иконата за да активирате клапаните. Когато се активирани, екранът показва сини "вълни", които се движат.
- За да спрете действието, натиснете иконата 🚺
 - За да изтриете всички планирани цикли, натиснете иконата









Ръчно поливане без смартфон

Съществува и опция за активиране на ръчно поливане без смартфон. За целта е необходимо да използвате магнит (свържете се с вашия дистрибутор за поръчка).

• Поставете магнита от дясната страна на контролера, където има малка стрелка.



- Задръжте магнита за около 3 секунди, докато червеният светодиод светне и започне да мига бързо.
- Ръчната програма за напояване, въведена в приложението, ще стартира (ако все още не е зададена програма, контролерът ще приложи по подразбиране едноминутно напояване за всеки електромагнитен клапан).
- За да спрете това ръчно поливане, просто поставете магнита отново от страната, където е стрелката, и го задръжте за 3 секунди. Ще видите отново светодиодът да мига бързо и напояването ще спре.
- В случай че контролерът има няколко електромагнитни клапана и искате да спрете напояването на едно, за да активирате следващото, ще е необходимо само да поставите магнита от страната на стрелката с бързо движение (по-малко от 3 сек.). Тази промяна между секторите може да отнеме около 10 секунди.





Основни настройки

Ще намерите тази опция в долната част на екрана с иконата 🏚

Показва се основна информация за контролера:

- PSN (сериен номер на програматора)
- Модел (тип програматор: 1, 2, 4 или 6 станции)
- Фърмуеър (версия)

В този раздел може да:

- Спрете всяка работеща програма.
- Да инсталирате сензор за дъжд. Трябва да конфигурирате типа на сензора - Нормално отворен или Нормално затворен, според техническите му характеристики.
 - Ако към устройството не е свързан сензор за дъжд, състоянието на сензора ще бъде "Деактивиран".
 - Ако е свързан сензор, състоянието ще бъде "Активиран".
 - Допълнително може да се посочи кои клапани са свързани към сензора за дъжд.











Основни настройки

- Персонализирайте програматора и клапаните със собствено име.
- Изберете силата на изходящия ток с която да работи програматора. Това Ви позволява да инсталирате програматора на голямо разстояние от електромагнитните клапани (повече от 200 м).
 - Номинален
 - Висок
 - Ултра висок
- Идентифициране на конкретно устройство (светодиодна мигаща светлина), когато има повече от два инсталирани на едно и също място програматора. Червеният светодиод на предната страна на устройството, върху което действа, ще се активира.
- Възстановяване на фабрични настройки, за да премахнете вътрешните параметри на програматора. Ако програматора има записани програми за поливане, те се запазват.

Когато се извърши действие, ако комуникацията с компютъра е успешна, ще се появи съобщение за валидиране "Действието е завършено успешно". В противен случай ще се появи съобщение за грешка.



Settings Stations EV1: Difusors EV3: Difusors EV3: Advective	
Stations EV1: Difusors EV2: Difusors EV3: Actuation	
EV 4: Arbrat	
Station activation po N	lominal >
Flash led	*
Check for updates	¥
Factory settings	c







Управление на програматори

Въпреки че от съображения за сигурност първоначално един програматор може да бъде регистриран само в един потребителски акаунт, е възможно програматорът да бъде регистриран в акаунта на потребител (фирма за поддръжка) и в акаунта на друг потребител (собственик на имот).

В тези случаи процедурата за споделяне на управлението на контролерите е следната:

- Изберете менюто с опции (в горния ляв ъгъл на екрана).
- Изберете опцията "Поканени потребители".
- Въведете имейл адреса на потребителя, на когото искате да дадете достъп до всички контролери, които сте регистрирали в приложението.
- Поканеният потребител ще получи имейл за потвърждение, който ще го уведоми за поканата.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас:

Аква инженеринг груп ООД info@aqua-irrigation.com www.poliven-emag.com www.aqua-irrigation.com тел.: +359 885 83 56 60

Jordi Clos jelos@samela.com	U
Installation name Demo Samcla	
Shared installations	0
Ö Devices	
Invited users	C
Log out	
SAMCLA	
f⊚cus	
1131-27 Terms of service - Privacy Policy	+

hared	l installations	
	for an installation or a (2
→]	My user account Demo Samcia	
_		_
*)	akgndp agarcia@samcla.com	_
•]	El meu jardi acastejon@samcla.com	
•]	Mi Jardín jordi@jardinsintegrals.com	
+1	Mi Jardín	Τ
-1	vfordelis@hotmail.com	







Авторски права

Този документ е собственост на SAMCLA-esic, SL. Всички права запазени. SAMCLA-esic, SL си запазва правото да прави промени и подобрения на продуктите, описани в този документ, по всяко време и без предварително уведомление.

Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана, копирана, превеждана или предавана в какъвто и да е формат или носител без предварителното разрешение на SAMCLA-esic, SL. Информацията, съдържаща се в този документ, е подготвена точно и надеждно; SAMCLA-esic, SL обаче не поема никаква отговорност за неговото използване или за каквото и да е нарушение на закона, произтичащо от използването му от трети страни.

Независимо от всяко директно позоваване, което се появява някъде в този документ, SAMCLA-esic, SL удостоверява, че всички търговски марки, регистрирани търговски марки, марки за услуги и други имена и/ или символи, съдържащи се в това ръководство и свързаните с него документи, са собственост на съответните им собственици.

Авторско право © 2024 SAMCLA-esic, SL

SAMCLA-esic, SL Camí del Mig, 39 nau A 08349 Cabrera de Mar (Barcelona) Tel.: +34 93 7907779 www.samcla.com samcla@samcla.com

V2407